

ΕΓΧΡΩΜΗ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΣΕΙΡΑ JF-1



Η σειρά JF-1 αποτελεί την ιδανική λύση για μονοκατοικίες που αναζητούν ασφάλεια υψηλών προδιαγραφών σε ένα απλό έγχρωμο σύστημα θυροτηλεόρασης

Προσφέρει hands-free επικοινωνία με μόνιτορ υψηλής ευκρίνειας εξαιρετικά κομψά και λεπτά

Η πολυτέλεια γίνεται πλέον προσιτή!!

 **AIPHONE®**

ΕΓΧΡΩΜΗ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ Σειρά JF-1



Monitor JF-1MD



Θυροτηλέφωνο JF-1SD

Δυνατότητες συστήματος

- Έλεγχος μίας εισόδου από 1 ή 2 εσωτερικά σημεία
- Επίτοιχα έγχρωμα μόνιτορ & θυροτηλέφωνα ανοικτής συνομιλίας
- 3 διαφορετικοί τύποι σταθμών εισόδου

Επιλέξτε τον σταθμό εισόδου που ταιριάζει καλύτερα στις δικές σας απαιτήσεις:
JF-DV: Επίτοιχος, αντιβανδαλιστικός από χυτό μέταλλο με θέση για το όνομα. Διαθέτει έγχρωμη κάμερα με σταθερό ευρυγώνιο φακό
JF-DVF: Εντοιχισόμενος, αντιβανδαλιστικός από ανοξείδωτο ατσάλι με θέση για το όνομα. Διαθέτει έγχρωμη κάμερα με σταθερό ευρυγώνιο φακό
JF-DA: Επίτοιχος, με σταθερό ευρυγώνιο φακό και πλαστική πρόσοψη.

- Ανοικτή συνομιλία με αυτόματη ενεργοποίηση (hands-free) αλλά και λειτουργία press-to-talk

- Εικόνα υψηλής ευκρίνειας ακόμα και σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού

Η κάμερα διαθέτει λευκό LED για φωτισμό του θέματος σε κοντινή απόσταση, το οποίο ενεργοποιείται αυτόματα σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού και επιτρέπει την έγχρωμη εικόνα στο μόνιτορ ακόμα και τη νύκτα!

- TFT οθόνη υγρών κρυστάλλων 3,5"

- Άμεση ενεργοποίηση του μόνιτορ μετά από κλήση

- Δυνατότητα αυτόκλησης (Monitoring)

Ενεργοποίηση της κάμερας από το μόνιτορ και οπτικοακουστικός έλεγχος της εισόδου, χωρίς να έχει προηγηθεί κλήση και χωρίς ο εσωτερικός ήχος να ακούγεται έξω.

- Αυτόματο άνοιγμα της πόρτας

- Ρύθμιση φωτεινότητας οθόνης / έντασης ομιλίας / έντασης κουδουνίσματος

- Πλήκτρο προαιρετικών λειτουργιών

Για τον έλεγχο μίας εξωτερικής συσκευής/λειτουργίας (γκαραζόπορτα, φως εισόδου κ.α)

- Επέκταση ήχου κλήσης

Μεταφορά του ήχου κλήσης και σε τρίτο εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο (π.χ στο κήπο)

- Δυνατότητα σύνδεσης αριθμητικού πληκτρολογίου πρόσβασης (access control)




Σταθμός εισόδου JF-DVF



Σταθμός εισόδου JF-DV



Πληκτρολόγιο access control KVI



ΚΙΤ

JFS-1ADV: JF-1MD, JF-DV & τροφοδοτικό
JFS-1ADF: JF-1MD, JF-DVF & τροφοδοτικό

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τροφοδοσία	18V DC
Τροφοδοτικό	PS-1810DIN
Κατανάλωση	Max 450mA(JF-1MD) , Max 300mA (JF-1FD)
Κλήση	Κουδούνισμα. Εικόνα & ήχος για 45 δευτερόλεπτα
Επικοινωνία	Διάρκειας περίπου 1 λεπτού ΑΥΤΟΜΑΤΗ (hands-free), ενεργοποιείται πατώντας στιγμιαία το πλήκτρο TALK ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ (press-to-talk), ενεργοποιείται πατώντας το πλήκτρο TALK για περισσότερο από 1 δευτερόλεπτο
Μόνιτορ	Έγχρωμη οθόνη 3,5 ιντσών, τεχνολογίας LCD TFT
Σάρωση	525 γραμμές
Νυχτερινή λήψη	Μέχρι 30cm από την κάμερα, με τη βοήθεια λευκών LED. Το φόντο παραμένει σκοτεινό για καλύτερη απεικόνιση των επισκεπτών
Κυπρί	24V AC/DC, 500mA (ξηρή επαφή N/O)
Συνδεσμολογία	Σταθμός εισόδου με το κύριο μόνιτορ: Χάλκινο καλώδιο 2 συρμάτων, χωρίς θωράκιση Κύριο μόνιτορ με το δευτερεύον μόνιτορ: Χάλκινο καλώδιο 6 συρμάτων, χωρίς θωράκιση
Αποστάσεις καλωδίων	Από το μόνιτορ έως τον σταθμό εισόδου: 50m (0,65mmΦ), 100m (1,0mmΦ) Από το κύριο μόνιτορ έως την επέκταση κλήσης: 75m (0,65mmΦ), 150m (1,0mmΦ)
Είδος καλωδίων	Χρησιμοποιήστε απλά παράλληλα τηλεφωνικά σύρματα, (οχι συνεστραμμένα), κατά προτίμηση μονόκλινα. Συνιστάται η χρήση καλωδίου από PE. Με άλλους τύπους καλωδίων οι μέγιστες αποστάσεις μπορεί να διαφέρουν.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

